

# LBB 4560/xx unità di ricarica

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Sono in grado di contenere 56 ricevitori tascabili
- ▶ Il dispositivo di alimentazione universale ne consente l'utilizzo in tutto il mondo
- ▶ Ricarica rapida: 1 ora e 45 minuti

Le unità di ricarica servono a caricare e contenere i ricevitori tascabili INT-RXxx.

## Funzioni di base

### Controlli ed indicatori

- Interruttore di accensione/spegnimento
- Indicazione dello stato di ricarica sui ricevitori tascabili

### Interconnessione

- Ingresso di alimentazione con funzione loop-through; prese di alimentazione maschio e femmina tipo Euro
- 56 contatti di ricarica. Compatibile con i ricevitori tascabili INT-RXxx

## Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	LBB 4560 unità di ricarica
1	Cavo di alimentazione di rete

## Specifiche tecniche

### Specifiche elettriche

Tensione di rete	100-240 VAC, 50-60 Hz
Consumo energetico	300 W (56 ricevitori sotto carica)
Consumo energetico (in standby)	17 W (senza ricevitori nell'unità di ricarica)

### Specifiche meccaniche

Montaggio	
LBB 4560/50	Viti e connettori per il montaggio a parete in dotazione
Dimensioni (A x L x P)	
LBB 4560/00	230 mm x 690 mm x 530 mm
LBB 4560/50	130 mm x 680 mm x 520 mm
Peso senza ricevitori	
LBB 4560/00	15,5 Kg
LBB 4560/50	11,2 Kg
Peso inclusi 56 ricevitori	

LBB 4560/00	22,3 Kg
LBB 4560/50	18,0 Kg
Colore	Antracite e grigio



LBB 4560/50 cassa per ricarica

### Informazioni per l'ordinazione

#### **LBB 4560/00 valigia di ricarica**

Valigia di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per l'utilizzo mobile.

Numero ordine **LBB4560/00**

#### **LBB 4560/50 cabinet di ricarica**

Cabinet di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per installazioni fisse.

Numero ordine **LBB4650/50**

#### **LBB 4560/00-JP valigia di ricarica (JP)**

Valigia di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per l'utilizzo mobile. Versione giapponese.

Numero ordine **LBB4560/00-JP**

#### **LBB 4560/50-JP cabinet per ricarica (JP)**

Cabinet di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per installazioni fisse. Versione giapponese.

Numero ordine **LBB4560/50-JP**

#### **LBB 4560/00-US valigia di ricarica (US)**

Valigia di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per l'utilizzo mobile. Versione USA.

Numero ordine **LBB4560/00-US**

#### **LBB 4560/50-US cabinet per ricarica (US)**

Cabinet di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per installazioni fisse. Versione USA.

Numero ordine **LBB4560/50-US**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it